FX LUMINAIRE® • RUNA™ SERIES • METRIC DATASHEET

FX Luminaire Runa™ RP-32 / RP-33 teerajavalgusti

RP-32 (Integrated LED/ZDC) & RP-33 (G4) Runa™ Architectural Path Light

Kaasaegse U-kaare ja silindrilise allavalgustipeaga alumiiniumist teerajavalgusti. RP-32 on varustatud integreeritud 1LED või Luxor® ZDC RGBW moodulige, RP-33 vahetatava G4 LED-lambiga.



Tehnilised näitajad / Technical Specifications (Metric)

Tooteseeria / Series	FX Luminaire® Runa™ Series (RP-32 / RP-33)
Materjal / Construction	Die-Cast & Extruded Aluminum with marine-grade powder-coated finish
Mõõtmed / Dimensions	Depth: 182 mm (7.2") | Height: 511 mm (20.1")
Toide & LED / Electrical	10–15 VAC/VDC | RP-32: 1LED or Luxor® ZDC | RP-33: G4 LED lamp
Viimistlused / Finishes	Bronze Metallic (BZ), Flat Black (FB), Weathered Iron (WI), Sedona Brown (SB)
Sertifikaadid & Garantii	CE / UL 1838 / IP65–IP67 ilmastikukindel • 3a Garantii

Tellimiskoodid ja mudelivariandid / Ordering Matrix

Tehasekood (SKU)	Konfiguratsioon / Kõrgus / Viimistlus	Tööpinge	Tarneinfo
RP-32-1LED-BZ	RP-32 1LED · Pronks (BZ)	10–15 VAC/VDC	Laokaup
RP-32-1LED-FB	RP-32 1LED · Matt must (FB)	10–15 VAC/VDC	Laokaup
RP-32-ZDC-FB	RP-32 Luxor ZDC RGBW · Matt must	10–15 VAC/VDC	Tehasetellimus
RP-33-G4-BZ	RP-33 Standard G4 LED · Pronks	10–15 VAC/VDC	Laokaup
RP-33-G4-FB	RP-33 Standard G4 LED · Matt must	10–15 VAC/VDC	Laokaup

FX LUMINAIRE® • PHOTOMETRICS & INSTALLATION GUIDE

RP-32 / RP-33 — Valgusarvutus, paigaldussamm ja ühendusskeem

Soovituslik valgustite vahekaugus teerajal / Recommended Spacing (Metric)

Allolev tabel näitab soovituslikku valgustite paigaldussammu (meetrites) vastavalt soovitud valgustustihedusele teepinnal (lux / fc). Koduaedades on soovituslik miinimum **1.1 – 3.2 lux**, avalikel teedel ja äriprojektides **3.2 – 5.4 lux**.

Valgustustihedus (Lux / fc)	1LED / G4 · 30 cm (12")	1LED / G4 · 45 cm (18")	3LED / ZDC · 45 cm (18")
1.1 lx (0.1 fc) — Eramaad / pehme markeeriv valgus	3.4 – 3.8 m	4.0 – 4.5 m	4.6 – 5.2 m
3.2 lx (0.3 fc) — Esinduslik koduaed / äripindade miinimum	2.4 – 2.7 m	2.7 – 3.1 m	3.5 – 3.9 m
5.4 lx (0.5 fc) — Trepistikud ja intensiivse käidavusega teed	1.8 – 2.1 m	2.0 – 2.4 m	2.8 – 3.2 m
10.8 lx (1.0 fc) — Kõrgendatud ohutusnõuetega sõidu- ja kõnniteed	1.2 – 1.4 m	1.4 – 1.6 m	2.1 – 2.4 m

Paigaldus- ja ühendusjuhised (12V / 15V madalpingesüsteem)

- **Toiteplokk / kontroller:** Ühendage 12–15 VAC madalpingetrafoga (nt FX Luminaire EX / PX seeria) või **Luxor® ZD / ZDC** nutikontrolleriga tsoonipõhiseks hämardamiseks ja RGBW värvijuhtimiseks.
- **Maakaabel ja veekindlad liited:** Kasutage 2.5 mm² – 4.0 mm² otsematmis-maakaablit ning geeltäitega veekindlaid **DBRY-6** kiirliiteid, et vältida pingelangu ja niiskuskahjustusi.
- **Pinnasesse kinnitamine:** Paigaldage valgusti komplektis oleva ABS-maapiigiga (ProAim® / Super Slot Spike) või kasutage **CSKIT** stabiliseerimiskomplekti pehmes pinnases ja multšipeenardes.
- **Loodusliku vase ja messingi hooldus:** Looduslik vask (CU) ja messing (BS) omandavad välitingimustes aja jooksul väärika loodusliku paatina ega vaja ülevärvimist.

Soovituslikud lisatarvikud (saadaval World Legend OÜ tootekataloogis):
• Madalpinge toiteplokk / trafo (120W – 300W) • Otsematmis-maakaabel ja jaotusmuhvid
• ProAim® tugevdatud maapiik (PARS) • Hunter DBRY-6 geeltäitega maakaabli kiirliited (IP68)